



## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 360 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ

EE841

### Λειτουργίες

Τρόπος λειτουργίας	Με 2 λειτουργίες: ενεργοποίηση με βάση το χρόνο και φωτεινότητα ή λειτουργία παλμού
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μία μονάδα, κύριο εξάρτημα ή μονάδα επέκτασης	

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

### Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα μεταγωγής (ωμικό)	max. 10 A
-------------------------	-----------

### Ισχύς

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες φθορισμού χωρίς starter	400 W
Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	1,2 W
Ισχύς λαμπτήρα πυράκτωσης	1500 W

### Κάμερα

- Ρύθμιση φακού κάθετη	-30 ... + 90 °
------------------------	----------------

### Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230V +10% / -15%
------------------	------------------

### Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 °
Πεδίο ανίχνευσης, στο δάπεδο	~ 12 m
Εμβέλεια ανίχνευσης	12 m
Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης	6 m

#### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	Ξυλάνθρακας
-------	-------------

#### Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	2,5 mm
Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height	2,5 m

#### Έλεγχος φωτισμού

Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable	~ 5...1000 lx
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	5 / 1000 Lux
Με ηλεκτρονικό ballast (EB)	580 W

#### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας	10 x 20 W
Με παράλληλη εξομάλυνση	400 W / 47 μF

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

Λαμπτήρες LED 230 V	20 x 20 W
LED	με LED ανίχνευσης και ένδειξη τρόπου λειτουργίας

#### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Λαμπτήρες αλογόνου 12 V	1500 VA
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	1500 W

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	4 m
Τρόπος στήριξης	επίτοιχο
Τρόπος εγκατάστασης	για επίτοιχη και επι οροφής τοποθέτηση, γωνιακή τοποθέτηση με αντάπτορες

#### Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης
Είδος επαφών	1W + ουδέτερο
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

#### Καλώδιο

- με είσοδο καλωδίων	
----------------------	--

#### Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	via
Ποσότητα επαφών Response-sensitivity_settable	20...100 %
Ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση	5 s...15 mn
- με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης, της ευαισθησίας και της χρονοκαυστέρησης	

#### Πεδίο εφαρμογής

---

- με το υλικό στερέωσης

---

#### Εξοπλισμός

---

- με 6 εισόδους για ψυχρές επαφές  
- Κάθετα περιστρεφόμενο

---

#### Συνθήκες χρήσης

---

Θερμοκρασία λειτουργίας -20...55 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -20...60 °C

---

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία  
- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την φωτεινότητα

---

#### Ταυτοποίηση

---

Επεξεργασία/εφαρμογή Ανιχνευτής κίνησης

Βασική σειρά Ανιχνευτές κίνησης

---